

Cooker hood		Data sheet / <i>Datenblatt</i>		<i>Dunstabzugshaube</i>	
nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014					
Brand name <i>Warenzeichen</i>		RESPEKTA			
Type / Model <i>Typ / Modell</i>		CH 22010/90 WBZ			
Annual Energy Consumption <i>Jährliche Energieverbrauch</i>		AEC hood	35.2		kWh
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizklasse (D bis A+++)		EEI hood	B		
Fluid Dynamic Efficiency <i>Fluiddynamische Effizienz</i>		FDE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	14.2	D
Lighting efficiency (in watts) <i>Beleuchtungseffizienz (in Watt)</i>		LE hood	Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	57	A
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)			Rate / Class <i>Wert / Klasse</i>	73.5	D
Air flow rate at best efficiency point <i>Luftvolumenstrom im Bestpunkt</i>		Q BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	213.0	m3 /h
Air pressure at best efficiency point <i>Luftdruck im Bestpunkt</i>		P BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	150	Pa
Maximum air flow <i>Maximaler Luftstrom</i>		Q max	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	377.0	m3 /h
Working points highest setting <i>Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>				377.0	m3 /h
Working points lowest setting <i>Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb</i>				274.7	m3 /h
Electric power input at best efficiency point <i>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt</i>		W BEP	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	62.6	W
Nominal power of the lighting system <i>Nennleistung des Beleuchtungssystems</i>		W L	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	1.3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface <i>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-systems auf der Kochoberfläche</i>		E middle	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	72	LUX
Power consumption in standby mode <i>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand</i>		P s	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	-	W
Power consumption in off mode <i>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</i>		P o	Rate / Unit <i>Wert / Einheit</i>	0	W
Sound power level <i>Schallleistungspegel</i>		L wa	min./max.dB	54/62	dB
			Min./Max.dB		